

Readme First

Important: You **must** register your router and activate the anti-intrusion and anti-virus features before they will operate. This should be done after you have configured your router for normal Internet access using the Quick Start Wizard (please refer to **Quick Start Guide** for detailed information).

1 Creating and Activating an Account

1. Open a web browser on your PC and type **http://192.168.1.1**. A pop-up window will open asking for the router's username and password. Leave both boxes blank and click **OK**.
2. From the router's main web page, select **System Maintenance >>Signature Upgrade**.
3. Click the **Activate** link from the **Signature Upgrade** web page. A **Re-login** page will be shown on the screen.
4. Select **Create an account now** link on the bottom of this page. On the next page, read the license information, check the box to confirm that you accept the Agreement and click **Accept**.
5. Type your personal information into the next page and then click **Continue**.
6. Choose the appropriate selection for your computer and click **Continue**.
7. After a couple of minutes, check your email for a confirmation email with the title "**New Account Confirmation from www.vigorpro.com**".
8. Click the **Activate my Account** link to enable the account that you created. A screen will be shown to verify the server registration process was successful. Then click **Login**.
9. When you see the **Re-login** page, type in the account and new password you just created into the **UserName** and **Password** fields. Enter the AuthCode according to the code displayed to the right.
10. Click **Login**. Your account has been activated. Now, register for your Vigor router, as below.

2 Registering Your Router

1. Open a web browser on your PC and type **http://192.168.1.1**. A pop-up window will open to ask for the router's admin username and password. Leave both blank and click **OK**.
2. From the router's web page, select **System Maintenance >>Signature Upgrade**.
3. Click the **Activate** link from the **Signature Upgrade** web page. A **Re-Login** page will appear. Enter the account and password that you created previously and click **Login**.
4. On the **Device Registration** page, click **Add**.
5. Enter a '**nickname**' (for the router) and select the purchase date from the popup calendar. This must match the date shown on your dealer's sales invoice. Click **Submit**.
6. Click **OK** to return to the **My Products** web page on www.vigorpro.com.
7. On the **My Products** page, you can see a list of the devices that you have add. Currently, you just have added the router. Click the serial number link.
8. From the **Device's Service** section, click the **Activate** button for AI-AV service.
9. Enter the license number shown on the License Key card. There are two numbers for your selection, DT-DT (service from Draytek) or DT-KL (service from Kaspersky Lab). Simply select the one that you prefer.
10. After entering the key, click **Add License**. License information will be shown on-screen.
11. Enter the activation date of the license, using the popup calendar and click **Apply**.
12. Click the confirmation button and the license terms acceptance checkbox. Then, click **Close**.
13. Return to the **Signature Upgrade** page of the router's web configurator (<http://192.168.1.1>). The start and expiry date for the license will be shown in this page.

Readme

Wichtig: Nach der Konfiguration des Internetzugangs müssen Sie sich **registrieren**, um die Funktionalitäten von Anti-Intrusion und Anti-Virus nutzen zu können.

1 Erzeugen und aktivieren eines Kontos

1. Öffnen Sie einen Web Browser (z.B. Internet Explorer) auf Ihrem Computer und geben Sie in die Adresszeile <http://192.168.1.1> ein. Ein Pop-Up Fenster wird erscheinen und nach einem Benutzernamen und Passwort fragen. Bitte geben Sie nichts ein, sondern bestätigen Sie das Fenster mit **OK**.
2. Von dem Hauptmenü des Vigors aus navigieren Sie sich bitte zu **System Maintenance >>Signature Upgrade**.
3. Klicken Sie auf der **Signature Upgrade** Webseite den Link zur Aktivierung. Sie werden wieder aufgefordert, sich einzuloggen.
4. Im unteren Bereich der folgenden Webseite wählen Sie **Create an account now** und Sie werden zu den Vereinbarungen weitergeleitet. Bitte lesen Sie die Vereinbarungen und bestätigen Sie, dass Sie sich mit diesen einverstanden erklären, indem Sie den **Accept** Button drücken.
5. Geben Sie die geforderten Informationen ein und klicken Sie auf **Continue**.
6. Wählen Sie eine passende Einstellung für Ihren Computer und klicken Sie auf **Continue**.
7. Prüfen Sie, ob die E-Mail zur Bestätigung Ihres Kontos eingegangen ist. Die E-Mail wird mit dem Betreff **New Account Confirmation Letter from www.vigorpro.com** versendet. Öffnen Sie die E-Mail.
8. Klicken Sie auf den Link **Activate my Account**, um das erzeugte Konto zu aktivieren. Sie werden darüber informiert werden, dass die Registrierung erfolgreich abgeschlossen wurde. Bitte klicken Sie nun auf **Login**.
9. Zum einloggen benötigen Sie die neu erstellten Eingaben, welche Sie in den Feldern **UserName** und **Password** gemacht haben. Geben Sie zusätzlich noch den Code zur Authentifizierung an. Diesen finden Sie auf der rechten Seite.
10. Abschließend klicken Sie auf **Login**. Ihr Konto ist nun aktiv und Sie können Ihren Vigor nun registrieren.

2 Registrierung des Vigors

1. Öffnen Sie einen Web Browser (z.B. Internet Explorer) auf Ihrem Computer und geben Sie in die Adresszeile <http://192.168.1.1> ein. Ein Pop-Up Fenster wird erscheinen und nach einem Benutzernamen und Passwort fragen. Bitte geben Sie nichts ein, sondern bestätigen Sie das Fenster mit **OK**.
2. Von dem Hauptmenü des Vigors aus navigieren Sie sich bitte zu **System Maintenance >>Signature Upgrade**.
3. Klicken Sie auf der **Signature Upgrade** Webseite den Link zur Aktivierung. Sie werden wieder aufgefordert, sich einzuloggen. Verwenden Sie Ihr erzeugtes Konto und Passwort und klicken Sie **Login**.
4. Unter **Device Registration** klicken Sie bitte auf **Add**. Sie werden auf eine weitere Webseite weitergeleitet.
5. Vergeben Sie einen **Nickname** (Bezeichnung für Ihren Vigor) und wählen das Datum, an welchem Sie den Vigor erworben haben. Klicken Sie **Submit**.
6. Klicken Sie **OK**, um auf die Webseite **My Product** auf www.vigorpro.com zu gelangen.
7. Auf dieser Webseite finden Sie alle Geräte gelistet, welche Sie mit den beschriebenen Schritten in Ihr Konto eingefügt haben. Zurzeit ist nur ein Vigor in der Liste. Bitte klicken Sie den Seriennummer-Link (serial number).
8. Unter **Device's Service** klicken Sie auf den **Activate** Button, um AI-AV (Anti-Intrusion; Anti-Virus) zu aktivieren.
9. Auf der folgenden Seite geben Sie die Lizenznummer von Ihrer License Key card ein. Sie können zwischen zwei Diensten wählen; wobei DT-DT für DrayTek und DT-KL für Kaspersky Lab steht.
10. Klicken Sie **Add License**. Einige Grundinformationen zu Ihrer Lizenz werden auf der Webseite angezeigt.
11. Geben Sie nun das Datum zur Aktivierung der Lizenz an. Klicken Sie hierfür mit der Maus auf das Eingabefeld und wählen Sie in dem erscheinenden Pop-Up Kalender das gewünschte Datum.
12. Übernehmen Sie das Datum mit **Apply**. Aktivieren Sie anschließend die Box "I have read and accept..." und bestätigen Sie mit **Confirm**. Klicken Sie **Close**, um die Webseite zu verlassen.
13. Gehen Sie zurück in das Menü des Vigors. Unter **Signature Upgrade** finden Sie nun die Daten zur Lizenz.

Lire impérativement

Important : Vous devez vous enregistrer et activer votre routeur pour utiliser les fonctions Anti-intrusion et anti-virus après l'avoir installer à un accès Internet via Quick Start Wizard (référez-vous svp au guide de démarrage rapide pour plus d'informations détaillées).

1 Créer et ouvrir un compte

1. Ouvrir une page de votre explorateur web sur votre PC et tapez l'adresse IP : <http://192.168.1.1>. Une fenêtre pop-up s'ouvrira et demandera le nom de l'accès et le mot de passe. Ne remplissez rien, validez directement en appuyant sur **OK**.
2. Depuis la page web du routeur, veuillez ouvrir **System Maintenance >>Signature Upgrade**.
3. Cliquer sur le lien **Activate** de la page web **Signature Upgrade**. Une page de **ReLogin** apparaîtra sur l'écran.
4. Placez-vous sur le bas de la page, et cliquez sur le lien **Create an account now**. Vous accédez à la prochaine page où vous serez amené à lire et accepter les conditions générales d'utilisation. Cliquez sur **Accept**.
5. Saisissez vos coordonnées dans la nouvelle page, et cliquez sur **Continue**.
6. Choisissez le choix approprié et cliquez sur **Continue**.
7. Regardez et consultez notre mail de confirmation au titre de **New Account Confirmation Letter from www.vigorpro.com**.
8. Cliquez sur le lien **Activate my Account** pour permettre la création de votre compte. Un écran apparaîtra pour vérifier que le processus d'enregistrement est terminé. Merci de cliquer **Login**.
9. Lorsque vous revoyez la page d'Authentification "**ReLogin**", veuillez resaisir votre compte et le mot de passe que vous avez créé dans la partie **UserName** and **Password**. Saisissez alors le code que vous avez à l'écran dans le carré prévu à cet effet.
10. Puis, cliquez sur **Login**. Votre compte a maintenant été activé. Merci d'enregistrer votre routeur Vigor à l'avance.

2 Enregistrer votre routeur

1. Ouvrir une page de votre explorateur web sur votre PC et tapez l'adresse IP : <http://192.168.1.1>. Une fenêtre pop-up s'ouvrira et demandera le nom de l'accès et le mot de passe. Ne remplissez rien, validez directement en appuyant sur **OK**.
2. Depuis la page web du routeur, veuillez ouvrir **System Maintenance >>Signature Upgrade**.
3. Cliquez sur le lien **Activate** la page web **Signature Upgrade**. Une page de **ReLogin** apparaîtra sur l'écran. Saisissez votre compte et le mot de passe que vous venez de créer. Et cliquez à nouveau sur **Login**.
4. A la page **Device Registration**, merci de cliquer sur **Add** pour accéder à la prochaine page.
5. Saisissez le nom dans **Nick Name** (du routeur) et choisissez la date d'acquisition sur le calendrier automatique. Alors cliquez à nouveau sur **Submit**.
6. Cliquez sur **OK** pour quitter la page web et retournez sur la page web **My Product** de www.vigorpro.com.
7. Sur la page web de **My Product**, vous pourrez trouver une liste de dispositifs que vous sélectionnez étapes par étape. Maintenant, vous n'avez plus qu'à ajouter le routeur. Merci de cliquer sur le lien du numéro de série.
8. Sur la partie **Device's Service**, cliquez sur le bouton de déclenchement **Activer pour le service AI-AV service**.
9. Dans la page suivante, saisissez le numéro de licence montré sur la carte de clés de licence License Key card. Vous avez deux services au choix, DT-DT (service de Draytek) or DT-KL (service de Kaspersky Lab). Sélectionnez celui dont vous avez besoin et saisissez le numéro de licence sur le champ prévu à cet effet.
10. Lorsque vous aurez fini de saisir la clé de la licence, cliquez sur **Add License**. Un rappel des informations que vous avez sélectionné apparaîtra sur l'écran.
11. Maintenant, veuillez saisir la date d'activation de cette licence. Déplacez la souris sur la boîte d'insertion et cliquez dessus. Un calendrier apparaît. Choisissez la date à laquelle vous activez votre version.
12. Cliquez sur **Apply** lorsque vous aurez fait votre choix de date. Une page vous demandant de confirmer. Confirmer alors. Vérifier la boîte "I have read and accept..." et cliquez sur **Confirm**. Puis, cliquez **Close**.
13. Retournez à la page **Signature Upgrade** du paramètre web du routeur (<http://192.168.1.1>). Les dates de début et d'expiration de la licence y sont indiquées.

Leggimi

Importante: Per usare le funzioni anti-intrusione ed anti-virus **dovete** per prima cosa registrare ed attivare il vostro router dopo aver settato il router per l'accesso ad Internet usando il Quick Start Wizard (riferitevi alla **Guida Rapida di Installazione** per informazioni dettagliate).

1 Creazione ed Attivazione di un Account

1. Aprite un web browser sul Vostro PC e digitate **http://192.168.1.1**. Si aprirà una finestra pop-up che chiederà Username e Password. Cliccate su **OK** senza inserire alcun dato.
2. Dalla pagina web del router aprite **System Maintenance >>Signature Upgrade**.
3. Cliccate il link **Activate** dalla pagina web **Signature Upgrade**. Sullo schermo verrà visualizzata una pagina di **Re-login**.
4. Localizzate e cliccate sul link **Create an account now** al fondo di questa pagina. Accederete alla pagina successiva. Nella pagina successiva, contrassegnate il check box per confermare che accettate le condizioni e cliccate su **Accept**.
5. Scrivete le vostre informazioni personali in questa pagina e poi cliccate su **Continue**.
6. Scegliete la selezione appropriata per il vostro computer e cliccate **Continue**.
7. Verificate di aver ricevuto la email di conferma con il soggetto: **New Account Confirmation Letter from www.vigorpro.com**.
8. Cliccate sul link **Activate my Account** per abilitare l'account che avete creato. Apparirà una schermata per verificare la fine del processo di registrazione. Ora cliccate **Login**.
9. Quando apparirà la pagina di **Re-login**, digitate l' account e la nuova password che avete creato nei campi **UserName** e **Password**. Poi digitate il codice nel campo di AuthCode in conformità con il valore visualizzato nella parte destra dello stesso.
10. Poi, cliccate **Login**. Il Vostro account è stato attivato. Ora per prima cosa registrate il vostro router Vigor.

2 Registrazione del Vostro Router

1. Aprite un web browser sul Vostro PC e digitate **http://192.168.1.1**. Si aprirà una finestra pop-up che chiederà Username e Password. Cliccate su **OK** senza inserire alcun dato.
2. Dalla pagina web del router aprite **System Maintenance >>Signature Upgrade**.
3. Cliccate il link **Activate** dalla pagina web **Signature Upgrade**. Sullo schermo verrà visualizzata una pagina di **Relog**. Digitate l'account e la password che avete appena creato. Poi cliccate **Login**.
4. Nella pagina **Device Registration**, cliccate su **Add** per accedere alla pagina successiva.
5. Scrivete il **Nickname** (per il router) e selezionate la data di acquisto dal calendario popup. Poi cliccate **Submit**.
6. Cliccate **OK** per lasciare questa pagina web e ritornare alla pagina **My Product** su www.vigorpro.com.
7. Sulla pagina web **My Product**, potete trovare una lista dei prodotti che potete aggiungere con i passi seguenti. Attualmente, avete soltanto aggiunto il router. Cliccate il link serial number.
8. Dalla sezione **Device's Service**, cliccate il pulsante **Activate** per il servizio AI-AV.
9. Nella pagina seguente, scrivete il numero di licenza mostrato nella License Key card. Ci sono due numeri per la vostra selezione, DT-DT (servizio da Draytek) or DT-KL (servizio da Kaspersky Lab). Semplicemente selezionate la vostra scelta poi scrivete il numero nel campo License Number.
10. Una volta terminato di scrivere il license key, cliccate **Add License**. Le informazioni di base per il servizio selezionate verranno visualizzate nella pagina web.
11. Poi, digitate la data di attivazione di questa licenza. Muovete il Mouse nella inserting box e cliccatela. Apparirà un calendario popup. Selezionate la data di attivazione di questa versione.
12. Una volta scelta la data corretta cliccate **Apply**. Apparirà una pagina di richiesta di conferma. Cliccate sulla box "I have read and accept..." e cliccate **Confirm**. Infine, cliccate **Close**.
13. Ritornate alla pagina **Signature Upgrade** del router web configurator (<http://192.168.1.1>). Su questa pagina apparirà la data di inizio e la scadenza della licenza.

Lees dit eerst

Belangrijk: Alvorens u gebruik kunt maken van de anti-intrusion en anti-virus functionaliteit van de router dient het product eerst te worden geregistreerd en geactiveerd. Dit kan nadat de router is geconfigureerd voor internet toegang. (Instructies voor de configuratie van de router voor internet toegang worden in de snelstart handleiding vermeld).

1 Creëer en activeer een account

1. Open een web browser op uw PC en typ **http://192.168.1.1** in de adresbalk. Een inlogscherms met gebruikersnaam en wachtwoord zal verschijnen. Vul niets in en klik op "OK".
2. Ga in het menu van de router naar **System Maintenance >>Signature Upgrade**.
3. Klik op de **Activate** link in de **Signature Upgrade** pagina. Een **Relogin** pagina zal verschijnen op het scherm.
4. Zoek op de internetpagina die verschijnt de "**Create an account now**" regel en klik hier op. Op de volgende pagina dient het selectie vakje van **Accept Agreement** te worden aangevinkt. Klik vervolgens op **Accept**.
5. Geef uw persoonlijke gegevens in op de pagina en klik op **Continue**.
6. Kies de juiste selectie voor uw computer en klik op **Continue**.
7. Controleer of de bevestigings e-mail is ontvangen met de titel **New Account Confirmation Letter from www.vigorpro.com**.
8. Klik in de e-mail op de link **Activate my Account** om het zojuist gecreëerde account te activeren. Een scherm zal verschijnen als bevestiging dat het registratieproces is beëindigd. Klik op **Login**.
9. Wanneer de **Relogin** pagina verschijnt, kunt u inloggen met de zojuist aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord. Als verificatie dient u de **AuthCode** over te nemen zoals weergegeven in het scherm rechts ernaast.
10. Klik op **Login**. Uw account is geactiveerd. Nu kunt u uw Vigor router registreren.

2 Registreer uw Vigor router

1. Open een web browser op uw PC en typ **http://192.168.1.1** in de adresbalk. Een inlogscherms met gebruikersnaam en wachtwoord zal verschijnen. Vul niets in en klik op "OK".
2. Ga in het menu van de router naar **System Maintenance >>Signature Upgrade**.
3. Klik op de **Activate** link in de **Signature Upgrade** pagina. Een **login** pagina zal verschijnen op het scherm. Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat in de eerdere stappen is aangemaakt. Klik vervolgens op **Login**.
4. Op de pagina van de **Device Registration**, klikt u op **Add** om verder te gaan.
5. Geef een **Nick Name** in (naam voor de router). Selecteer de aankoopdatum in de pop-up kalender. Klik vervolgens op **Submit**.
6. Klik op **OK** om de pagina te verlaten en terug te keren naar de **My Product** webpagina op www.vigorpro.com.
7. Op de webpagina van **My Product**, vindt u een lijst met producten die door u zijn toegevoegd. Momenteel is alleen de router toegevoegd, klik nu op de **serial number** link om deze te koppelen.
8. Bij de **Device's Service** sectie, klik op de **Activate** button voor AI-AV (Anti Intrusion - Anti Virus) service.
9. Geef op de volgende pagina het license number in zoals weergegeven op de License Key card. Er zijn twee nummers die u kunt selecteren, DT-DT (service van Draytek) of DT-KL (service van Kaspersky Lab). Selecteer degene die u nodig heeft en typ het nummer in het veld van license number.
10. Wanneer de license key is ingegeven, klik op **Add License**. De basisinformatie voor de door u gekozen licentie zal worden getoond op de webpagina.
11. Vervolgens dient u de activeringsdatum in te geven. Beweeg uw muis over de inserting box, een kalender zal verschijnen. Selecteer de datum waarop u deze versie wilt activeren.
12. Klik op **Apply** als de datum is gekozen. Een bevestigingsscherms zal verschijnen. Selecteer het selectie vakje bij "I have read and accept..." en klik op **Confirm**. Klik vervolgens op **Close**.
13. Ga in het webmenu van de router terug naar de pagina **Signature Upgrade**. De start- en einddatum van de licentie zal worden getoond in dit scherm.

讀我

重要訊息：在您經由 Quick Start Wizard 完成路由器上網之基本設定後，您**必須**上網註冊並啓動您的路由器，始可使用路由器之防毒及防駭等功能。(若您需要更詳盡的內容請參考路由器之快速入門手冊)。

1 建立並啓用帳號

1. 請開啓瀏覽器並輸入 <http://192.168.1.1>，系統會要求您輸入使用者名稱及密碼，請勿輸入任何字元並按確定。
2. 自路由器設定網頁中，開啓 **System Maintenance >>Signature Upgrade**。
3. 自 **Signature Upgrade** 網頁中按下 **Activate** 連結，Re-login 頁面將顯示於畫面上。
4. 按下方**還沒有 VigorPro 帳號嗎?**一欄中的**現在就建立一個帳號**連結，進入次一層畫面，然後勾選同意會員條款方塊並按下**接受**按鍵。
5. 輸入個人資訊並按**繼續**。
6. 選擇適合您電腦的選項再按**繼續**。
7. 接下來請到您的電子信箱中檢查一封標題為 New Account Confirmation Letter from www.vigorpro.com 的郵件。
8. 按下**啓用我的帳號**連結，啓動您剛剛所建立的帳號，螢幕將出現註冊過程已完成之畫面，請按 **Login**。
9. 當您看到 **Re-login** 頁面，請在**帳號**和**密碼**欄位中輸入您剛剛新建的帳號及密碼，然後在**驗證碼**一欄中輸入右邊圖片顯示字元。
10. 接著請按**登入**，您的帳號以完成啓動，現在請繼續上網註冊您的路由器。

2 註冊您的路由器

1. 請開啓瀏覽器並輸入 <http://192.168.1.1>，系統會要求您輸入使用者名稱及密碼，請勿輸入任何字元並按確定。
2. 自路由器設定網頁中，開啓 **System Maintenance >>Signature Upgrade**。
3. 自 **Signature Upgrade** 網頁中按下 **Activate** 連結，Re-login 頁面將顯示於畫面上。請輸入您剛剛所建立的帳號與密碼，然後按**登入**。
4. 在 **Device Registration** 頁面中，請按 **Add** 進入下一個網頁。
5. 輸入 **Nickname** (予路由器專用) 並自跳出的月曆選擇正確的購買日期，輸入完並請按 **Submit**。
6. 按 **OK** 後會回到 www.vigorpro.com 的 My Information > My Product 網頁。
7. 在 **My Product** 頁面中，您可以看見由上述步驟所新增的路由器清單，現在您已新增路由器於網頁之資料庫中，請按序號連結。
8. 在 Device's Service 一區中，請按 AI-AV 服務之 **Activate** 按鈕。
9. 在接下來的頁面中，請輸入授權碼卡片(License Key card)上所提供之授權號碼(License Key)，共有二組號碼供您選擇 DT-DT (居易所提供的防毒防駭服務)或是 DT-KL (卡巴斯基所提供的防毒防駭服務)，選擇您所需要的服務並將其授權碼(License Key)輸入欄位中。
10. 當您完成輸入之後，請按下 **Add License**，您所選用的服務相關資訊將會呈現在螢幕上。
11. 接著請輸入此授權號碼(License Key)之啓用日期，請將滑鼠移到輸入方塊並按下滑鼠按鈕，月曆將會跳出供您選擇日期。
12. 當您完成日期選擇後，請按 **Apply**。確認頁面將出現並要求您確認內容，請勾選“我已經閱讀並理解...”方塊，再按下 **Confirm**，接著按 **Close**。
13. 回到路由器之網頁設定(<http://192.168.1.1>)頁面 **Signature Upgrade**，授權之起始及到期日將顯示其上。

读我

重要信息：在您经由 Quick Start Wizard 完成路由器上网之基本设定后，您**必须**上网注册并激活您的路由器，始可使用路由器之防毒及防入侵等功能。(若您需要更详尽的内容请参考路由器之快速入门手册)。

1 建立并启用账号

1. 打开您电脑的 web 浏览器并输入 **http://192.168.1.1**。将会有个弹出的窗口要求输入用户名和密码。请不要输入任何内容，直接点击**确定**即可。
2. 进入了路由器的 web 界面后，请打开**系统维护 >> 特征库升级 (System Maintenance >>Signature Upgrade)**。
3. 点击**特征库升级(Signature Upgrade)**页面上的**激活(Activate)**，Re-login 页面将显示于屏幕上。
4. 按下方**还没有 VigorPro 帐号吗?**一栏中的**现在就建立一个帐号**链接。进入次一层画面，然后勾选同意会员条款方块并按下**接受**按键。
5. 输入个人信息并点击**继续**。
6. 选择合适的喜好设定，再点击**继续**。
7. 接下来请到您的邮箱中检查一封标题为 New Account Confirmation Letter from www.vigorpro.com 的邮件。
8. 点击**激活我的帐号**链接以激活您创建的帐号。启动您刚刚所建立的帐号，屏幕将出现注册过程已完成之画面，请按**登录**。
9. 当您看到 **Re-login** 页面，请在帐号和密码栏中输入您刚建立的帐号和密码，然后在验证码一栏中输入右边图片显示字符。
10. 接着请按**登录**，您的帐号已完成激活，现在请继续上网注册您的路由器。

2 注册您的路由器

1. 打开您电脑的 web 浏览器并输入 **http://192.168.1.1**。将会有个弹出的窗口要求输入用户名和密码。请不要输入任何内容，直接点击**确定**即可。
2. 进入了路由器的 web 界面后，请打开**系统维护 >> 特征库升级(System Maintenance >>Signature Upgrade)**。
3. 点击**特征库升级(Signature Upgrade)**页面上的**激活(Activate)**，Re-login 页面将显示于屏幕上。请输入您刚刚所建立的帐号与密码，然后按**登录(Login)**。
4. 在 Device Registration 页面中，请按 **Add** 进入下一个网页。
5. 输入 **Nickname** (予路由器专用) 以及正确的购买日期。添加好一些基本信息后，请点击 **Submit**。
6. 点击 **OK** 后会回到 **www.vigorpro.com** 的 **My Information > My Product** 网页。
7. 在 **My Product** 页面中，您可以看见由上述步骤所添加的路由器名单。现在您已新增路由器于网页之数据库中，请点击序列号链接。
8. 在 Device's Service 一区中，点击 AI-AV 服务的 **Activate** 按键。
9. 在接下来的页面中，请输入授权码卡片(License Key card)上所提供之授权号码(License Key)，共有二组号码供您选择 DT-DT (居易所提供的防毒防入侵服务)或是 DT-KL (卡巴斯基所提供之防毒防入侵服务)，选择您所需要的服务并将其授权码(License Key)输入字段中。
10. 当您完成输入之后，请按 **Add License**，您所选用的服务相关信息将会呈现在屏幕上。
11. 接着请输入此授权号码(License Key)之启用日期，请将鼠标移到输入方块并按下鼠标按钮，月历将会跳出供您选择日期。
12. 当您完成日期选择后，请按 **Apply**。确认页面将出现并要求您确认内容，请勾选“我已经阅读并理解...” 方块，再按下 **Confirm**，接着按 **Close**。
13. 回到路由器之网页设定(**http://192.168.1.1**)页面**特征库升级(Signature Upgrade)**，授权之起始及到期日将显示其上。

Przeczytaj uważnie

Ważne : Należy zarejestrować i aktywować router, aby używać funkcji anti-intrusion oraz anti-virus. Aby to uczynić, trzeba mieć na routerze skonfigurowany dostęp do Internetu. W tym celu można skorzystać z kreatora Quick Start Wizard (najlepiej odnieść się do skróconej instrukcji **Quick Start Guide**), albo skonfigurować połączenie ręcznie.

1 Tworzenie i aktywacja konta

1. Na swoim komputerze otwórz okno przeglądarki internetowej i wpisz **http://192.168.1.1**. Powinno się otworzyć okienko logowania z zapytaniem o nazwę użytkownika i hasło. Nic nie wpisuj, tylko kliknij **OK**.
2. Z menu konfiguracyjnego routera wybierz kolejno **System Maintenance >>Signature Upgrade**.
3. Kliknij na link **Activate** ze strony **Signature Upgrade**. Na ekranie ukaże się strona **Re-login** page.
4. Znajdź i kliknij link **Create an account now** na dole tej strony. Zostaniesz przeniesiony do następnej strony. Potwierdź, że akceptujesz warunki umowy wciskając **Accept**.
5. Na tej stronie wprowadź swoje dane osobiste i kliknij **Continue**.
6. Wybierz odpowiednie ustawienia dla swojego komputera i kliknij **Continue**.
7. Otrzymasz e-maila z potwierdzeniem aktywacji o tytule **New Account Confirmation Letter** ze strony **www.vigorpro.com**.
8. Kliknij link **Activate my Account** aby zaktywować utworzone konto. Ukaże się ekran sprawdzający i weryfikujący proces pomyślnego zakończenia rejestracji. Wtedy kliknij **Login**.
9. Kiedy zobaczysz stronę **Re-login** page, wprowadź zdefiniowane wcześniej przez Ciebie nazwę użytkownika i hasło w polach **UserName** i **Password**. Następnie wprowadź kod w polu **AuthCode** zgodnie z wartością wyświetlaną z prawej strony tego pola.
10. Wtedy kliknij **Login**. Twoje konto zostało aktywowane. Teraz przejdź do procesu rejestracji swojego routera.

2 Proces rejestracji routera

1. Na swoim komputerze otwórz okno przeglądarki internetowej i wpisz **http://192.168.1.1**. Powinno się otworzyć okienko logowania z zapytaniem o nazwę użytkownika i hasło. Nic nie wpisuj, tylko kliknij **OK**.
2. Z menu konfiguracyjnego routera wybierz kolejno **System Maintenance >>Signature Upgrade**.
3. Kliknij na link **Activate** ze strony **Signature Upgrade**. Na ekranie ukaże się strona **ReLog** page. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, które utworzyłeś wcześniej i kliknij **Login**.
4. Na stronie rejestracji routera **Device Registration** kliknij **Add**, aby przejść do kolejnej strony.
5. Wpisz nazwę routera w polu **Nickname** i wybierz odpowiednią datę zakupu urządzenia z bocznego kalendarza. Następnie kliknij **Submit**.
6. Kliknij **OK** aby opuścić tę stronę i powrócić do strony **My Product** na **www.vigorpro.com**.
7. Na stronie **My Product** możesz znaleźć listę urządzeń dodanych w poprzednich krokach. Aktualnie, już dodałeś router, więc kliknij link **serial number**.
8. Z sekcji **Device's Service**, kliknij przycisk **Activate** button dla usługi AI-AV (anti-intrusion oraz anti-virus).
9. Na następnej stronie wprowadź numer licencji widniejący na karcie **License Key card**. Masz do wyboru dwa numery, DT-DT (serwis Drayteka) or DT-KL (serwis Kaspersky Lab). Wybierz jeden, który potrzebujesz i wpisz go w polu **License Number**.
10. Gdy skończysz wprowadzanie klucza licencji kliknij **Add License**. Na stronie ukażą się podstawowe informacje o kluczu, który wybrałeś.
11. Następnie wprowadź datę aktywacji dla tej licencji. Ustaw kursor w oknie wpisywania danych i kliknij, wtedy pojawi się boczny kalendarz. Wybierz z niego datę aktywacji.
12. Gdy skończysz wybierać datę, kliknij **Apply**. Pojawi się strona **Confirm Message** i zostaniesz poproszony o potwierdzenie. Zaznacz wtedy pole "I have read and accept..." i kliknij **Confirm**. Następnie naciśnij **Close**.
13. Powróć do strony **Signature Upgrade** w Web-konfiguratorze routera (**http://192.168.1.1**). Na tej stronie będą wyświetlone daty rozpoczęcia oraz wygaśnięcia licencji.